

**Guide de mise en oeuvre - Affaires électroniques**

# **Message d'état de l'envoi**

**Document EDI: 214**

**Version : 4010**

**Mise à jour : Le 3 août 2007**

**Personnes-ressources : eBusiness@cn.ca**



## Table des matières

Aperçu	1
Objectif	1
Versions EDI et directives	1
Formats personnalisés	1
Personnes-ressources du CN	1
Horaire	2
Établissement du profil du client	3
Profil du client – État de l’envoi (DE 1650)	3
Profil du client – Attributs	4
Guide de mise en correspondance	7
Sortie d’un message EDI 214 type	7
Table de mise en correspondance des messages EDI 214	8
Boucle N1 – Code de boucle 0100	10
Annexes	16
Terminaux et ports intermodaux du CN	16
Codes de service intermodal	18

## **Aperçu**

### *Objectif*

Le CN fournit une transmission EDI 214 à ses clients pour les informer des événements consignés relativement à leurs envois. Les clients peuvent sélectionner les événements qu'ils veulent inclure à leur transmission EDI 214 à partir d'une liste de plus de 20 événements consignés dans le système Objectif fiabilité (SRS) du CN.

### *Versions EDI et directives*

On peut utiliser les trois versions suivantes : 004010, 003040 et 003030. Elles satisfont aux prescriptions du Motor Carrier Industry Guide to Electronic Data Interchange Implementation and Conventions. Le présent guide porte sur la version 004010, c.-à-d. la version courante. On peut utiliser des versions antérieures sur demande spéciale.

### *Formats personnalisés*

Il incombe au destinataire du message 214 qui nécessite un codage ou une structure de mise en correspondance autres que ceux qui font l'objet de prescriptions expresses dans les directives ou dans le présent document de mise en oeuvre du CN, d'apporter les modifications nécessaires à son système ou d'avoir recours à un réseau à valeur ajoutée (RVA).

### *Personnes-ressources du CN*

Communiquez avec le Service informatisé à la clientèle du CN au 1 800 361-0198.

Le CN offre une adresse électronique permettant aux clients de fournir la mise à jour des tables, notamment les demandes de modification d'horaire de transmission des données, et de demander des renseignements. L'adresse électronique du groupe Solutions électroniques – Clientèle du CN est [eBusiness@cn.ca](mailto:eBusiness@cn.ca).

## *Horaire*

Il est possible d'automatiser la transmission des données aux intervalles qui conviennent à vos processus d'affaires. Le rapport de chaque événement survenu depuis la dernière transmission sera acheminé. L'ordonnanceur EDI du CN assure la souplesse de production des messages 214. Ces derniers peuvent être produits jusqu'à concurrence de 46 fois par jour à des intervalles d'une demi-heure, sauf à 2 h et 2 h 30, ou à un intervalle minimal d'une fois par semaine.

## Établissement du profil du client

### Profil du client – État de l'envoi (DE 1650)

Les messages relatifs à l'état de l'envoi sont contrôlés par le CN au moyen du profil du client, que l'on peut mettre à jour sur demande, en tout temps.

Vous pouvez choisir les types d'états d'envoi qui seront compris dans votre message EDI 214. Vous devez en sélectionner au moins un.

Vous recevrez également des renseignements sur les événements consignés par le CN et par ses partenaires (chemins de fer). Cependant, comme ces renseignements ne sont pas tous disponibles auprès des partenaires, leur signalement peut être retardé.

Le message EDI 214 fournit les états d'envois pour les clients de wagons complets et d'unités intermodales :

Événement	Code événement	Événements CN		Partenaires des événements	
		Wagon complet	Intermodal	Wagon complet	Intermodal
Mise à disposition	S1	✓		✓	
Matériel libéré chargé par le client	CP	✓	✓	✓	✓
Départ de chez le client	AF	✓	✓	✓	✓
Guérite d'entrée	I1		✓		✓
Départ sur rail depuis la rampe intermodale à l'origine	RL		✓		
Départ d'un terminal	P1	✓	✓		
Arrivée à un terminal	X4	✓	✓	✓	✓
Livraison à un réseau correspondant	J1	✓	✓	✓	✓
Réception du réseau précédent	R1	✓	✓	✓	✓

Arrivée par rail à la rampe intermodale de destination	AR		✓		✓
Arrivée à destination	AR	✓		✓	
Avis – Envoi prêt à ramasser	AV	✓	✓	✓	✓
Matériel offert à la livraison	AJ		✓		
Guérite de sortie	OA		✓		✓
Arrivée chez le client	X5		✓		
Mise en place pour le déchargement chez le client	S1		✓		✓
Mise à disposition	S1	✓		✓	
Déchargement achevé au lieu de livraison	D1		✓		
Matériel libéré vide par le client	CD		✓		✓
Matériel libéré vide par le client	D1	✓		✓	
Matériel refusé	A7	✓	✓		
HAP	AG	✓		✓	
HAP	X2		✓		✓

### *Profil du client – Attributs*

Un attribut vous permet d'inclure les renseignements ci-dessous dans votre message EDI 214 ou de les en exclure :

- Segments de la boucle N1
- Rampe intermodale à l'origine et à destination
- Code de train
- Numéro de ramassage
- Données sur l'itinéraire
- Heure d'arrivée prévue
- Numéro de bon de commande de l'expéditeur

### **Segments de la boucle N1**

La valeur implicite consiste à inclure les segments N1, N3 et N4 pour les parties figurant sur votre connaissance.

### **Rampe intermodale à l'origine et à destination**

La rampe intermodale à l'origine (RO), la rampe intermodale à destination (RD), le nom du terminal intermodal, l'identificateur du CULD (20) et le CULD du terminal intermodal sont présentés dans deux segments N1. Les segments RO et RD ne sont pas affichés par défaut.

### **Code de train**

Les codes de train pour toutes les arrivées et tous les départs de train seront présentés dans un segment L11. Le segment n'est pas affiché par défaut.

Nota : Les qualificatifs du code de référence L11 02 que le personnel du CN consigne couramment sont les suivants :

HR	NUMÉRO DE CONNAISSEMENT
7W	IDENTIFICATION DES TRAINS
PO	NUMÉRO DE BON DE COMMANDE
SO	NUMÉRO DE FACTURE DE L'EXPÉDITEUR
WY	NUMÉRO DE FEUILLE DE ROUTE DU CHEMIN DE FER
P8	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU RAMASSAGE
SI	NUMÉRO D'IDENTIFICATION DE L'EXPÉDITEUR POUR L'ENVOI (SID)

Pour obtenir la liste complète, consultez l'Indicateur d'emplacement des données 128 des normes X12.

### **Numéro de ramassage**

Le numéro de ramassage est fourni dans un segment L11 avec un qualificatif P8. Le numéro de ramassage n'est pas affiché par défaut.

### **Données sur l'itinéraire**

La valeur implicite consiste à inclure les données sur l'itinéraire dans les segments MS3.

### **Heure d'arrivée prévue**

Vous pouvez demander l'heure d'arrivée prévue (HAP), mise à jour à chaque événement. Ces données figureront sur une deuxième ligne AT7 directement

sous la première ligne AT7 du code d'état de l'envoi. X2 = HAP Intermodal, et AG = HAP Wagons complets. L'HAP n'est pas affichée par défaut.

**Numéro de bon de commande de l'expéditeur**

Le numéro de bon de commande sera fourni dans un segment SPO. Le segment n'est pas affiché par défaut.



## Guide de mise en correspondance

Dans ce guide, chaque segment et chaque élément de données dans l'envoi figure selon l'ordre de présentation dans le document informatisé. Les renseignements suivants sont fournis pour chacun :

- Indicateur d'emplacement d'élément de données : correspond à la position de l'élément de donnée dans le segment;
- Numéro de référence d'élément de données : numéro de référence ANSI des données dans cette position;
- Élément de données : nom des données;
- Indicateur de type d'élément de données : désignation ANSI du type d'élément de données;
- Nombre de caractères permis : indique la longueur minimum et maximum de l'élément de données;
- Obligatoire : indique si les données sont obligatoires (O), conditionnelles (C) ou facultatives (F);
- Valeur : notes sur l'utilisation de l'élément de données au CN et valeurs acceptées.

### Sortie d'un message EDI 214 type

```
ISA*00**00**02*CN*02*ABCINTER*990828*1016*U*00200*
000001275*0*P*>GS*QM*CN*ABCINTER*19990827*0945*
36*X*004010ST*214*36001B10*363100*NNS3355*CNL11*
14527*7W
N1*SH*ABC INTERNATIONAL CORP
N3*200 RENE LEVESQUE BOUL
N4*MONTREAL*PQ*H3G3T3*CNN1*CN*ABC
INTERNATIONAL CORP
N3*29 CENTENNIAL ROAD
N4*ORANGEVILLE*ON*M3F5K7*CN
N1*RO*MONTREAL MONTER INT*20*030805
N1*RD*BRAMPTON INTER
TERM*20*044761MS3*CN*O**XLX*1AT7*I1*NS***1999082
6*1430
AT7*X2*NS***19990902*1230MS1*MONTREAL MONTER
INT*PQ*CNMS2*CNRU*750154AT8*N*L*4500**1000SE*16*36001
GE*1*36*
IEA*1*000001275
```

## Table de mise en correspondance des messages EDI 214

La présente section donne un aperçu de l'interprétation du message ci-dessus et fournit des détails concernant d'autres segments de données.

ISA\*00\*\*00\*\*02\*CN\*02\*ABCINTER\*990828\*1016\*U\*00200\*000001275\*0\*P\*>

<b>ISA – Contrôle de début de l'envoi EDI</b>				
Élément de données	Indic. emplac. données	Format (min./max./type)	Valeurs	Exemple de données
Qualificatif de l'information sur l'autorisation	ISA01	2/2/ID	Qualificatif de l'information sur l'autorisation	00
Information sur l'autorisation	ISA02	10/10/AN	Information sur l'autorisation	
Qualificatif des données sur la sécurité	ISA03	2/2/ID	Qualificatif des données sur la sécurité	00
Données sur la sécurité	ISA04	10/10/AN	Données sur la sécurité	
Qualificatif du code d'envoi	ISA05	2/2/ID	Qualificatif du code d'envoi	02
Identificateur de l'expéditeur de l'envoi	ISA06	15/15/ID	Identificateur de l'expéditeur de l'envoi	CN
Qualificatif du code d'envoi	ISA07	2/2/ID	Qualificatif du code d'envoi	02
Identificateur du destinataire de l'envoi	ISA08	15/15/ID	Identificateur du destinataire de l'envoi	ABCINTER
Date de l'envoi	ISA09	6/6/DT	Date de l'envoi	000811
Heure de l'envoi	ISA10	4/4/TM	Heure de l'envoi	1016
Identificateur de la norme de l'envoi	ISA11	1/1/ID	Identificateur de la norme de l'envoi	U
Identificateur de la version de l'envoi	ISA12	5/5/ID	Identificateur de la version de l'envoi	00200
Numéro de contrôle de l'envoi	ISA13	9/9/NO	Numéro de contrôle de l'envoi	000001275
Demande d'accusé de réception	ISA14	1/1/ID	Demande d'accusé de réception	0
Indicateur d'essai	ISA15	1/1/ID		P
Séparateur d'éléments de données	ISA16	1/1/AN		>

GS\*QM\*CN\*ABCINTER\*19990827\*0945\*36\*X\*004010

<b>GS - En-tête du groupe fonctionnel</b>				
Élément de données	Indic. emplac. données	Format (min./max./type)	Valeurs	Exemple de données
Type de message	GS01	2/2/ID		QM
Code de l'expéditeur	GS02	2/15/AN		CN
Code du destinataire	GS03	2/15/AN		ABCINTER
Date de transmission	GS04	8/8/DT	AAAAMMJJ	19990827
Heure de transmission		4/4/TM	HHMM	0945
Numéro de contrôle	GS06	1/9/NO	Numéro	36
Type de norme	GS07	1/2/ID	Code ANSI	X
Version de la norme	GS08	1/12/ID	Numéro	004010

ST\*214\*36001

<b>ST - En-tête de document informatisé</b>				
Élément de données	Indic. emplac. données	Format (min./max./type)	Valeurs	Exemple de données
Identificateur du document informatisé	ST01	3/3/ID	Numéro	214
Numéro de contrôle du document informatisé	ST02	4/9/AN	Numéro	36001

B10\*363100\*NNS\*CN

<b>B10 - Segment de début d'un message d'état de l'envoi</b>				
Élément de données	Indic. emplac. données	Format (min./max./type)	Valeurs	Exemple de données
Code de référence	B10 01	1/30/AN	Numéro de feuille de route ou marque et numéro de l'unité enchaînés en l'absence d'une feuille de route	363100
Numéro d'identification de l'envoi	B10 02	1/30/AN	Numéro d'identification de l'envoi	NNS3355
Code SCAC	B10 03	2/4/ID	CN	CN

L11\* 14527\*7W

<b>L11 – Instructions commerciales et numéro de référence</b>				
Élément de données	Indic. emplac. données	Format (min./max./type)	Valeurs	Exemple de données
Code de référence	L11 01	1/30/AN	Code de train, numéro de connaissance, numéro de ramassage, etc.	14527
Qualificatif du code de référence	L11 02	2/3/ID	Voir Indic. emplac. données 128 7W = Code de train	7W

*Boucle N1 – Code de boucle 0100*

N1\*SH\*ABC INTERNATIONAL CORP

<b>N1 – Nom</b>				
Élément de données	Indic. emplac. données	Format (min./max./type)	Valeurs	Exemple de données
Identificateur de la partie	N1 01	2/3/ID	Identificateur de la partie	SH
Nom	N1 02	1/60/AN	Nom du client	ABC INTERNATIONAL CORP
Qualificatif du code d'identification	N1 03	1/2/ID	20 = CULD	
Code d'identification	N1 04	2/80/AN	CULD	

N3\*200 RENE LEVESQUE BOUL

<b>N3 – Données sur l'adresse</b>				
Élément de données	Indic. emplac. données	Format (min./max./type)	Valeurs	Exemple de données
Données sur l'adresse	N3 01	1/55/AN	Données sur l'adresse	200 RENE LEVESQUE

N4\*MONTREAL\*PQ\* H3G3T3\*CN

<b>N4 – Lieu géographique</b>				
Élément de données	Indic. emplac. données	Format (min./max./type)	Valeurs	Exemple de données
Nom de la ville	N4 01	2/30/AN	Nom de la ville	MONTREAL
État ou province	N4 02	2/2/ID	État ou province	PQ
Code postal	N4 03	3/15/ID	Code postal	H3G3T3
Code du pays	N4 04	2/3/ID	Code du pays	CN

N1\*CN\*CANADIAN TIRE CORP LTD

<b>N1 – Nom</b>				
Élément de données	Indic. emplac. données	Format (min./max./type)	Valeurs	Exemple de données
Identificateur de la partie	N1 01	2/3/ID	Identificateur de la partie	CN
Nom	N1 02	1/60/AN	Nom du client	ABC INTERNATIONAL CORP
Qualificatif du code d'identification	N1 03	1/2/ID	20 = CULD	
Code d'identification	N1 04	2/80/AN	CULD	

N3\*29 CENTENNIAL ROAD

<b>N3 – Données sur l'adresse</b>				
Élément de données	Indic. emplac. données	Format (min./max./type)	Valeurs	Exemple de données
Données sur l'adresse	N3 01	1/55/AN	Données sur l'adresse	29 CENTENNIAL ROAD

N4\*ORANGEVILLE\*ON\* M3F5K7\*CN

<b>N4 – Lieu géographique</b>				
Élément de données	Indic. emplac. données	Format (min./max./type)	Valeurs	Exemple de données
Nom de la ville	N4 01	2/30/AN	Nom de la ville	ORANGEVILLE
État ou province	N4 02	2/2/ID	État ou province	ON
Code postal	N4 03	3/15/ID	Code postal	M3F5K7
Code du pays	N4 04	2/3/ID	Code du pays	CN

N1\*RO\*MONTREAL MONTER INT\*20\*030805

<b>N1 – Rampe intermodale à l’origine</b>				
Élément de données	Indic. emplac. données	Format (min./max./type)	Valeurs	Exemple de données
Identificateur de la partie	N1 01	2/3/ID	Rampe intermodale à l’origine	RO
Nom du terminal intermodal	N1 02	1/60/AN	Nom de la gare	MONTREAL MONTER INT
Qualificatif du code d’identification	N1 03	1/2/ID	20 = CULD	20
Code d’identification	N1 04	2/80/AN	CULD	030805

N1\*RD\*BRAMPTON INTER TERM\*20\*

<b>N1 – Rampe intermodale de destination</b>				
Élément de données	Indic. emplac. données	Format (min./max./type)	Valeurs	Exemple de données
Identificateur de la partie	N1 01	2/3/ID	Rampe intermodale de destination	RD
Nom du terminal intermodal	N1 02	1/60/AN	Nom de la gare	BRAMPTON INTER TERM
Qualificatif du code d’identification	N1 03	1/2/ID	20 = CULD	20
Code d’identification	N1 04	2/80/AN	CULD	044761

MS3\*CN\*O\*\*X

<b>MS3 – Données sur l’itinéraire</b>				
Élément de données	Indic. emplac. données	Format (min./max./type)	Valeurs	Exemple de données
Code alphanumérique standard	MS3 01	2/4/ID	Réseau consignataire SCAC	CN
Code de séquence d’établissement de l’itinéraire	MS3 02	1/2/ID	Code de séquence d’établissement de l’itinéraire	O
Nom de la ville	MS3 03	2/30/AN	Ville où l’échange a lieu	
Code de type de transport	MS3 04	1/2/ID	R = transp. ferroviaire, J = transp. routier, S = maritime, X = intermodal	X
Code d’État ou de province	MS3 05	2/2/ID	Province ou État de la ville où l’échange a lieu	

LX\*1

<b>Boucle LX - Code de boucle 0200</b>				
Élément de données	Indic. emplac. données	Format (min./max./type)	Valeurs	Exemple de données
Numéro d'affectation	LX 01	1/6/NO	Numéros d'affectation	1

AT7\*I1\*NS\*\*\*19990826\*1430

<b>Boucle AT7 - Code de boucle 0205</b>				
Élément de données	Indic. emplac. données	Format (min./max./type)	Valeurs	Exemple de données
Code d'état de l'envoi	AT7 01	2/2/ID	Code d'événement tiré de l'Indic. emplac. données 1650	I1
État de l'envoi ou code de motif du rendez-vous	AT7 02	2/2/ID	Code de motif de l'état tiré de l'Indic. emplac. données 1651	NS (État normal)
Code d'état du rendez-vous de livraison de l'envoi	AT7 03	2/2/ID	Code d'état du rendez-vous tiré de l'Indic. emplac. données 1652	
État de l'envoi ou code de motif du rendez-vous	AT7 04	2/2/ID	Code d'état ou de motif du rendez-vous tiré de l'Indic. emplac. données 1651	
Date	AT7 05	8/8/DT	Date de l'événement	19990826
Heure	AT7 06	4/8/TM	Heure de l'événement	1430

AT7\*X2\*NS\*\*\*19990902\*1230

<b>Boucle AT7 - Code de boucle 0205 - HAP</b>				
Élément de données	Indic. emplac. données	Format (min./max./type)	Valeurs	Exemple de données
Code d'état de l'envoi	AT7 01	2/2/ID	Code d'événement tiré de l'Indic. emplac. données 1650	X2
État de l'envoi ou code de motif du rendez-vous	AT7 02	2/2/ID	Code de motif de l'état tiré de l'Indic. emplac. données 1651	NS (État normal)
Code d'état du rendez-vous de livraison de l'envoi	AT7 03	2/2/ID	Code d'état du rendez-vous tiré de l'Indic. emplac. données 1652	
État de l'envoi ou code de motif du rendez-vous	AT7 04	2/2/ID	Code d'état ou de motif du rendez-vous tiré de l'Indic. emplac. données 1651	
Date	AT7 05	8/8/DT	Date de l'événement	19990902
Heure	AT7 06	4/8/TM	Heure de l'événement	1230

MS1\*MONTREAL MONTER INT\*PQ\*CN

<b>MS1 – Envoi de matériel ou emplacement réel</b>				
Élément de données	Indic. emplac. données	Format (min./max./type)	Valeurs	Exemple de données
Nom de la ville	MS1 01	2/30/AN	Nom de la ville où a lieu l'événement	MONTREAL MONTER INT
Code d'État ou de province	MS1 02	2/2/ID	Province ou État où a lieu l'événement	PO
Code du pays	MS1 03	2/3/ID	Code du pays	CN

MS2\*CNRU\*750154

<b>MS2 – Propriétaire du matériel ou du conteneur et type</b>				
Élément de données	Indic. emplac. données	Format (min./max./type)	Valeurs	Exemple de données
Code alphanumérique standard	MS2 01	2/4/ID	Marque du matériel	CNRU
Numéro du matériel	MS2 02	1/10/AN	Numéro du matériel	750154

AT8\*N\*L\*4500\*\*1000

<b>AT8 – Poids de l'envoi, emballage et quantité</b>				
Élément de données	Indic. emplac. données	Format (min./max./type)	Valeurs	Exemple de données
Qualificatif du poids	AT8 01	1/2/ID	N = Poids net	N
Code d'unité de mesure du poids	AT8 02	1/1/ID	L = livres, K = kilogrammes	L
Poids	AT8 03	1/10/R	Poids	4500
Quantité chargée	AT8 05	1/7/NO	Nombre de pièces	1000

SE\*13\*36001

<b>SE – Contrôle de fin du document informatisé</b>				
Élément de données	Indic. emplac. données	Format (min./max./type)	Valeurs	Exemple de données
Nombre de segments inclus dans l'envoi	SE 01	1/10/NO	Nombre de segments inclus dans l'envoi	13
Numéro de contrôle du document informatisé	SE 02	4/9/AN	Numéro de contrôle du document informatisé	36001



GE\*3\*36

<b>GE – Segment de contrôle de fin du groupe fonctionnel</b>				
Élément de données	Indic. emplac. données	Format (min./max./type)	Valeurs	Exemple de données
Nombre de documents informatisés compris dans l'envoi	GE 01	1/10/NO	Nombre de documents informatisés compris dans l'envoi	3
Numéro de contrôle du groupe	GE 02	1/9/NO	Numéro de contrôle du groupe	36

IEA\*1\*000001275

<b>IEA – Contrôle de fin de l'envoi EDI</b>				
Élément de données	Indic. emplac. données	Format (min./max./type)	Valeurs	Exemple de données
Nombre de groupes fonctionnels compris dans l'envoi	IEA01	1/5/NO	Nombre de groupes GS-GE	1
Numéro de contrôle de l'envoi	IEA02	9/9/NO	Numéro de contrôle de l'envoi	000001275

## Annexes

### *Terminaux et ports intermodaux du CN*

La liste ci-dessous correspond aux terminaux et ports intermodaux du CN qui peuvent constituer des lieux d'origine ou de destination sur les lignes du CN. Les lieux non ferroviaires peuvent également être des lieux d'origine ou de destination pour le service porte à porte.

<b>D/K</b>	<b>CULD</b>	<b>Abrév. Gare 633</b>	<b>Ét/Pr</b>	<b>Nom complet de gare</b>
0102	118443	AUBINTTER	ME	AUBURN INTER TERM
0403	141260	AYEINTTER	MA	AYER INTERMODAL TER
01535	044761	BRAINTTER	ON	BRAMPTON INTER TERM
12200	082494	CALINTTER	AB	CALGARY INTER TERM
3901	380002	CHIINTTER	IL	CHICAGO INTER TERM
15231	008806	CORBROINT	NF	CORNER BROOK INTERM
3903	549260	COUBLUFFS	IA	COUNCIL BLUFFS
3801	315986	DETINTTER	MI	DETROIT INTER TERM
80101	085646	EDMINTTER	AB	EDMONTON INTER TERM
13841	012548	FAICOVIMP	NS	FAIRVIEW COVE IMPEX
12493	093614	FRASURIMP	BC	FRASER SURREY IMPEX
3907	543630	FTDODGE	IA	FT DODGE
13841	012504	HALHALTER	NS	HALIFAX HALTERM TER
13841	012500	HALIFAX	NS	HALIFAX
13841	012501	HALINTTER	NS	HALIFAX INTER TERM
2015	487230	JACKSON	MS	JACKSON
2006	439900	MEMPHIS	TN	MEMPHIS
01535	044716	MISINTSER	ON	MISSISSAUGA INT SER
1901	479800	MOBILE	AL	MOBILE
01822	030313	MONBICKER	PQ	MONTREAL BICKERDIKE
13400	015289	MONINTTER	NB	MONCTON INTER TERM
01822	030805	MONMONINT	PQ	MONTREAL MONTER INT
01822	030318	MONRACTER	PQ	MONTREAL RACINE TER
80103	074040	MOOJAW	SK	MOOSE JAW
2002	647000	NEWORLEAN	LA	NEW ORLEANS
15200	008998	PTBASQUES	NF	PORT AUX BASQUES
80103	070156	REGINTTER	SK	REGINA INTER TERM
12493	093804	ROBBANK	BC	ROBERTS BANK
80103	072420	SASINTTER	SK	SASKATOON INTER TER
14428	016004	STJOHIMPE	NB	SAINT JOHN IMPEX

15282	008102	STJOHINTT	NF	ST JOHNS INTER TERM
01535	043234	TORCONINT	ON	TORONTO CONPORT INT
12493	093932	VANCENPIE	BC	VANCOUVER CENT PIER
12493	093929	VANIMPEX	BC	VANCOUVER IMPEX
12493	093696	VANINTTER	BC	VANCOUVER INTER TER
12493	093934	VANVANter	BC	VANCOUVER VANTERM
4503	396298	VENICE	IL	VENICE
3907	532730	WATERLOO	IA	WATERLOO
80102	061209	WININTTER	MB	WINNIPEG INTER TERM

Codes de service intermodal

Code	Propriétaire du matériel	Service	Nota : International par rapport à intérieur
15	Transporteur routier	De rampe à rampe	
20	Transporteur ferroviaire	De porte à porte	
22	"	De porte à rampe	
25	"	De rampe à rampe	
27	"	De rampe à porte	
40	Compagnie maritime – trafic intérieur	De porte à porte	Mouvements de conteneurs terrestres sans mouvement maritime antérieur ou subséquent. S'applique au trafic
42	"	De porte à rampe	destiné aux États-Unis, au Canada ou
45	"	De rampe à rampe	au Mexique. Matériel fourni par
47	"	De rampe à porte	« stack operation » ou par la compagnie maritime.
60	Client	De porte à porte	
62	"	De porte à rampe	
65	"	De rampe à rampe	
67	"	De rampe à porte	
80	Compagnie maritime – IMPEX	De porte à porte	Envois internationaux suivis ou précédés d'un mouvement maritime.
82	"	De porte à rampe	Comprend l'Alaska, Hawaï et Puerto
85	"	De rampe à rampe	Rico. Matériel fourni par « stack
87	"	De rampe à porte	operation » ou par la compagnie maritime.